



Excelência em Tecnologia e Conectividade

FICHA TÉCNICA

SENSOR OUTDOOR DE PRESENÇA

- Sem fio
- Saída de alarme



CENTRAL DE SEGURANÇA

NECESSITA DE DISPOSITIVO ADICIONAL

Escaneie o QR Code
e saiba mais



**Linha
Segurança**

SENSOR OUTDOOR DE PRESENÇA

Este produto é um detector infravermelho passivo (PIR) sem fio. Ele utiliza tecnologia avançada de análise e processamento de sinal para fornecer detecção de alta precisão e baixo índice de alarmes falsos. Possui diferentes aberturas de detecção para diferentes ambientes e design à prova d'água para uso externo.

O detector pode identificar automaticamente o movimento de pessoas ou veículos conforme eles entram ou passam pela zona de detecção. Caso haja um movimento dinâmico, ele enviará um sinal de alarme para o painel de controle. É adequado para áreas residenciais, vilas, fábricas, shopping centers, armazéns, etc.

PARÂMETROS TÉCNICOS

1. Tensão de trabalho: DC 3V (2 baterias AA)
2. Corrente em standby: 20 μ A
3. Corrente de alarme: 25 mA
4. Vida útil das baterias: 1 ano
5. Intervalo de detecção: 5 segundos
6. Distância de detecção: 6 a 12 metros
7. Ângulo de detecção: 90 graus
8. Temperatura de operação: -10°C a +50°C
9. Uso externo: À prova d'água (IP65)
10. Umidade de operação: Até 95% RH
11. Altura de instalação: 1 a 2m (veículos) / 2 a 4m (pessoas)
12. Frequência: 433 MHz
13. Distância de recepção: ASK: 100 m (em área aberta)/ FSK: 300 m (em área aberta)